Öce bilgisayarınıza Kyocera cd'sinden Twain driver'ı kuruyoruz. Daha sonra başlat → Tüm programlar→kyocera klasöründen twain driver settings programını çalıştırıyoruz. Aşağıdaki ekran çıkacak

Ad	Model	Ekle	
		Sil	
		Düzenle Varsayıları olarak ayarl	

Ekle'ye basıyoruz. Aşağıdaki ekranda Ad ve model kısımlarını dolduruyoruz.

yocera TWAIN Driver	8 X
Ad	
Itarama	Birim
Italana	⊂ inç
Model	
FS-3040MFP+/FS-3140MFP+	
Tarayıcı Adresi	
⊂ ⊏Göriintii Sıkıstırma(Tam Benk)—	
Evet C Haur	
- Sikistima Diizeui	
Düşük	Yüksek
Görüntü Sıkıştırma(Tek renk / Gri	tonlu)
Sıkıştırma Düzeyi	
Düşük	Yüksek
Guvenli protokol ayarları ——— Guvenli protokol ayarları ————	
Kullanici K	(imlik Doğrulama Ayarları
L	
Yardim Taraa	l istal
Tanam Tamam	

Kimlik doğrulama Ayarlarına basıyoruz. Çıkan ekranda kullanıcı adı ve parola kısmına Admin yazıyoruz. (Bu varsayılandır. Daha önce değiştirdiyseniz yeni kullanıcı adı ve parolayı yazın)

Oturum aç	ma kullanıcı adı		6 - I
Admin		 _	Admi
Parola			
****	. <del></del> .		 Admi
- Thesa	o no		

Daha sonra bütün ekranları Tamam düğmesine basarak kapatıyoruz.

Ben de bu yöntemi başka bir siteden öğrendim ve kendi bilgisayarımda denedim ve DYS'den tarama yaptım. Yöntem çalışıyor.